



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZZZS
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si



NAVODILO ZA VARNO DELO

SEJALEC MALTE

Šifra dokumenta / izdaja:
NVD – ZbVZD – G 011 / 01

Stran: 1/2

www.zbornica-vzd.si

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- **Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.**
- Preglej in uredi **okolico delovnega mesta.**
- Uporabljalj samo **brezhibno delovno opremo.**
- Preveri **delovanje varnostnih naprav.**
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
 - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega.**



2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Nevarnost vibracij.
- Nevarnost udara električnega toka (dovodni kabli, podaljški, stikalo, vdor vode pri čiščenju).
- Spotikanje in padci delavcev, če okolica ni pospravljena in urejena.
- Prevrnitev sejalec.
- Možnost ostalih poškodb zaradi neupoštevanja navodil za varno delo.



3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljalj **namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme.**
- Z delovno opremo upravljaj tako, da **s svojim delom ne ogrožaš svoje varnosti in zdravja** ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- **Prepovedano je poseganje v nevarno območje!**
- **Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.**
- Namestiti sejalec na utrjeno in ravno podlago.
- Urediti je treba okolico za potrebni material in transport.
- Pregledat je treba sejalec in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti pri obratovanju stroja.
- Izbrati je treba primeren kabel in priključek na el. omrežje.
- Dovodni el. kabel je treba speljati od razdelilne omarice do sejalec po zraku (pazi na ustrezno višino nad transportnimi potmi).
- Preveriti je treba stikalo za vklop in izklop.
- Zavarovati je treba napajalni kabel iz gume pred mehanskimi poškodbami.
- Pregledati oziroma preveriti je treba nepoškodovanost sita (mrežice) na mizi sejalec.
- Preveriti je treba ali je miza zadostno in ustrezno pritrjena z gumijastimi držali in vzmetmi; v primeru poškodbe le-teh je treba zahtevati zamenjavo z novimi.
- Uporabljaljati je treba samo takšno orodje, ki zagotavlja brezpogojno varnost.
- Preveriti je treba brezhibnost gumi držal in vzmeti zaradi nevarnosti velikih vibracij in s tem povezane stabilnosti sejalec v primeru dotrajanih ali počenih gumi držal ali vzmeti.
- V primeru poškodbe mrežice prenehaj z delom in jo zamenjaj z novo.



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ V primeru izpada električnega toka je potrebno sejalec izklopiti in izprazniti. ➤ Po zaključku dela je treba izključiti dovodni kabel in ga shraniti na suho mesto. ➤ Sejalec je treba po uporabi temeljito očistiti in pred začetkom čiščenja poskrbeti, da sejalec ni priključen na elektriko. ➤ Morebitne napake je treba sporočiti nadrejenemu. 	
4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA		
 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. ➤ Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za njeno brezhibnost. ➤ Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> ❖ delovna obleka (SIST EN 863), ❖ zaščitna čelada (SIST EN 397), ❖ zaščitne rokavice (SIST EN 388), ❖ zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345). 	 
5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega. ➤ Stroj opremi z napisom »POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!« 	
6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri nepravilnostih v delovanju aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega. ➤ V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. ➤ O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. ➤ Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči. 	
7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. ➤ Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. 	